

Telefonfreisprecheinrichtung PREMIUM
ab Modelljahr 2011

Bluetooth Audiostreaming unter Anwendung von Profil A2DP, Internetaufruf über GPRS, EDGE, UMTS, Herunterladen von Rufnummern- und Anrufliste, Profil PBAP (Phone Book Access Profile) für das Herunterladen von Telefonkontakten, Informations-Anzeige im Map-Data-Display, SMS-Funktion (Anzeige, Erstellung und Senden) ist in Verbindung mit den Radio-Navigationssystemen AMUNDSEN und COLUMBUS möglich.
Umfliegende Sprachbeteiligung (VoiceControl) ASR, einschließlich der sprachgesteuerten Auswahl der Telefonkontakte (Automatic Speech Recognition) - Spracherkennung

OCTAVIA (PT4) und SUPERB (PT2) ab KW 22 / 2010

Hersteller	Telefonmodell	Firmware-Version	HFP				iSAP				HFP + iSAP			Festgestellte Beschränkungen/ Bemerkungen
			Verbindung unter Anwendung des Handsfree Profile (HFP)	Auslesen der Telefonkontakte aus SIM (HFP)	Auslesen der Telefonkontakte aus Telefon Speicher (HFP)	Herunterladen der Anrufliste (HFP)	Verbindung unter Anwendung des remote SIM Access Profile (rSAP)	Auslesen von Telefonkontakten aus der SIM (rSAP)	Auslesen von Telefonkontakten aus Telefon Speicher (rSAP)	Herunterladen der Anrufliste (rSAP)	Anzeige der Signalstärke und des Anbieters	Bluetooth Audio (A2DP)	Telefonferenz	
Apple	iPhone 3GS, 16Gb	03.01.2003	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	•	(1), (2), (3)
	iPhone 3GS, 32Gb	4.0 (8A293)	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	(1), (4)
	iPhone 3GS, 32Gb	3.1.3 (7E18)	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	(1), (4), (9)
HTC	HD2	1.86.479.2 (76641) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(6)
	HD mini	5.2.23103	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(9), (7), (9)
	S521 Snap	2.03.407.2	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(2)
	Touch Diamond 2	2.53.479.3 (76952) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(8), (7)
	Touch Pro 2	1.86.401.1 (67102) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(10)
	Touch Pro 2	1.86.401.1 (67102) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(10)
Nokia	2023c	V 09.55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	(11), (12)
	3109 classic	V 07.21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	(12)
	5310 XpressMusic	V 10.10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(12)
	5730 XpressMusic	100.48.122	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(12)
	6234	V 05.60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	(12)
	6303 Classic	V 10.10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	(12)
	6303i classic	V 06.61	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	(12), (13)
	6303i classic	V 07.10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(12), (13)
	6600i slide	V 36.16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(12)
	6700 classic	V 10.50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(12)
	6710 Navigator	031.022.02.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(12), (13)
	6720 classic	013.009.212.02	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(12), (13)
	7230	V 06.90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(12)
	C5	031.022	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(12), (13)
	E51	411.34.001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(14)
RIM	E52	031.012.01.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(14)
	E55	033.002.28.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(14)
	E72	021.024.04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(14)
	N87 32 GB	V 21.0.045	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(1)
	N900 32 GB	V 3.2010.02-8	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(15)
	X6	V 11.0.077	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(15)
	BlackBerry 8900	v4.6.1.310	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(16)
	BlackBerry 8900	v4.6.1.310	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(16)

Hersteller	Telefonmodell	Firmware-Version	HFP				rSAP				HFP + rSAP			Festgestellte Beschränkungen / Bemerkungen
			Verbindung unter Anwendung des Handsfree Profils (HFP)	Auslesen der Telefonkontakte aus SIM (HFP)	Auslesen der Telefonkontakte aus Telefon Speicher (HFP)	Herunterladen der Anrufliste (HFP)	Verbindung unter Anwendung des remote SIM Access Profils (rSAP)	Auslesen von Telefonkontakten aus der SIM (rSAP)	Auslesen von Telefonkontakten aus Telefon Speicher (rSAP)	Herunterladen der Anrufliste (rSAP)	Anzeige der Signalstärke und des Anbieters	Bluetooth Audio (A2DP)	Telefonferenz	
RIM	BlackBerry 9000 Bold	v5.0.592	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(16)
	BlackBerry 9700 Bold	v5.0.596	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	(16)
Samsung	I8510 INNOV8	I8510L080BTHc	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(17)
Sony	U5_Vvaz	1224-3329/R2B005	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	(1)
Ericsson	U10i Aino	R7A4071 091124 1650 1223-3004	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	(1), (18)

Definition	•	Funktion wird unterstützt	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - Abspielen von Audio vom Typ "AudioStreaming"
	•	Beschränkte Funktionalität (Beschreibung in Spalte "festgestellte")	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - Fernbedätigung von Audio
	-	Funktion wird nicht unterstützt	HFP (Hands Free Profile) - Profil für Kommunikation des Telefons mit Freisprecheinrichtungen rSAP (Remote SIM Access Profile)

(1)	Ohne Unterstützung des rSAP-Profiles.
(2)	Autorisierung ist nicht am Telefon einstellbar.
(3)	Zugang zum Telefonverzeichnis auf SIM nicht möglich. Möglichkeit, Telefonkontakte aus SIM in den Speicher zu kopieren, ist gegeben.
(4)	Verbindung möglich nur über HFP-Profil. Nach Annahme am Telefon wird das Gespräch nicht zur Telefonsprecheinrichtung übertragen.
(5)	Ohne automatische Kontaktauaktualisierung.
(6)	Telefon kann als Player nicht angeschlossen werden.
(7)	Bei Verbindung des Telefons mit Telefonsprecheinrichtung über HFP, ist die Auswahl der Umschaltung und Beendigung der Anrufe bei Konferenz ohne Funktion.
(8)	Wenn im Telefon die SIM-Karte mit PIN aktiviert wurde, wird das Telefon nach Trennung der Verbindung nicht im Netz angemeldet.
(9)	Bei Verbindung über rSAP-Profil ist Audiostreaming ohne Funktion. Nach Kopplung können Probleme mit der automatischen Verbindung auftreten. Fehler beim Anschluss des Telefons ans Mobilfunknetz bei aktiviertem PIN auf SIM-Karte. Nicht immer ist die Anmeldung erfolgreich.
(10)	Fehler beim Anmelden des Telefons im Mobilfunknetz. Nicht immer ist die Anmeldung erfolgreich. Sobald das Telefon gesperrt und im Notbetrieb ist, verbindet es sich nicht automatisch mit Telefonteinheit über rSAP-Profil. SMS-Fehler (SMS können teilweise nicht angezeigt werden).
(11)	Ist das Telefon mit der Telefonteinheit verbunden und Bluetooth wird am Gerät abgeschaltet, meldet sich das Telefon nicht in das GSM-Netzwerk an.
(12)	rSAP-Profil kann am Telefon nicht deaktiviert werden.
(13)	Steigt der Anwender ins Fahrzeug mit aktivem Gespräch ein, wird das Gespräch nach einer Minute in die Lautsprecher umgeleitet.
(14)	Vom Telefon aus kann keine Kopplung durchgeführt werden.
(15)	Nach rSAP-Verbindung ist der Zugang zu Kontakten auf der SIM-Karte nicht möglich. Um Zugang zu Kontakten zu erhalten, muss das Telefon neu gestartet werden.
(16)	Ein über das rSAP-Profil verbundenes Telefon kann nicht betätigt werden.
(17)	Gelegentliche Probleme bei der Kopplung.
(18)	Die Autorisierung beeinflusst nur das Herunterladen der Telefonkontakte. Das ganze Telefonverzeichnis wird in HF nicht übertragen.

Hersteller	Telefonmodell	Firmware-Version	HFP				rSAP				HFP + rSAP			Festgestellte Beschränkungen/ Bemerkungen
			Verbindung unter Anwendung des Handsfree Profile (HFP)	Auslesen der Telefonkontakte aus SIM (HFP)	Auslesen der Telefonkontakte aus Telefonaspeicher (HFP)	Herunterladen der Anrufliste (HFP)	Verbindung unter Anwendung des remote SIM Access Profile (rSAP)	Auslesen von Telefonkontakten aus der SIM (rSAP)	Auslesen von Telefonkontakten aus Telefonaspeicher (rSAP)	Herunterladen der Anrufliste (rSAP)	Anzeige der Signalstärke und des Anbieters	Bluetooth Audio (A2DP)	Telekonferenz	

Folgende Funktionen wurden getestet:

HFP	rSAP
1) Suche und Kopplung, Trennen und erneuter Anschluss. 3) Anzeige von Signalstärke, Anbietername 4) Herunterladen Telefonverzeichnis (SIM, Telefon), Herunterladen Anrufliste, Aktualisierung 5) ausgehende Anrufe: Erstellung - über Maxi-Dot-Display, Radio-Navigationssystem, unter Anwendung der Sprachbedienung: a) Auswahl der Nummer, b) Auswahl der Eintragung aus der Liste, Anzeige des Namens, der Nummer im Maxi-Dot-Display am und Radio-Navigationssystem 6) eingehende Anrufe: Annahme, Ablehnung: über Maxi-Dot-Display, Radio-Navigationssystem, Telefon; Anzeige des Namens, der Nummer im Maxi-Dot-Display und Radionavigationssystem 7) Anrufe, Konferenz erstellen, Ablehnen, Anruf halten, Privatmodus, Annahme am Telefon 8) während des Gesprächs (Verbinden, Trennen des Telefon von der Telefonfreisprecheinrichtung, Gespräch halten, DTMF) 10) bei gesperrtem Telefon und im Notbetrieb mit Telefonfreisprecheinrichtung verbinden und von der Einheit trennen 11) Audiostreaming (Musikübertragung, Betätigung)	1) Suche und Kopplung, Trennen und erneuter Anschluss der SIM ohne PIN-Aktivierung 2) Suche und Kopplung, Trennen und erneuter Anschluss der SIM mit PIN-Aktivierung 3) Anzeige von Signalstärke, Anbietername 4) Herunterladen Telefonverzeichnis (SIM, Telefon), Herunterladen Anrufliste, Aktualisierung 5) ausgehende Anrufe (Erstellung - über Maxi-Dot-Display, Radio-Navigationssystem, unter Anwendung der Sprachbedienung: a) Auswahl der Nummer, b) Auswahl der Eintragung aus der Liste, Anzeige des Namens, der Nummer im Maxi-Dot-Display am und Radio-Navigationssystem 6) eingehende Anrufe: Annahme, Ablehnung: über Maxi-Dot-Display, Radio-Navigationssystem; Anzeige des Namens, der Nummer im Maxi-Dot-Display und Radionavigationssystem 7) Anrufe, Konferenz erstellen, Ablehnen, Anruf halten, Privatmodus, Annahme am Telefon 8) während des Gesprächs (Verbinden, Trennen des Telefon von der Telefoneinheit, Gespräch halten, DTMF) 9) SMS (Annahme - Ansehen, Lesen, Erstellen, Kopieren auf SIM) 10) bei gesperrtem Telefon und im Notbetrieb mit Telefonfreisprecheinrichtung verbinden und von Einheit trennen sowie Verfolgung der Anmeldung 11) Audiostreaming (Musikübertragung, Betätigung)

Trotz der sorgfältigen und kontinuierlichen Prüfung der Kompatibilität der unterschiedlichen Versionen der Mobiltelefone seitens ŠkodaAuto ist die Sicherstellung einer einwandfreien Funktion nicht in jedem Bedienumfeld möglich. Insbesondere sind hiervon nicht empfohlene Mobiltelefonsoftwareversionen oder nicht in der Liste aufgeführte Mobiltelefone betroffen. So ist im Allgemeinen zudem zu beachten, dass sich unterschiedliche Umsetzungen des Bluetooth-Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen mit den unterschiedlichen Softwareversionen der Mobiltelefonhersteller ändern können. Als mögliche Funktionsbeschränkungen, die in diesem Zusammenhang auftreten können, sind z.B. Fehler beim Freisprechen, Fehler oder Abbruch des Kopplungsvorgangs oder schlechte Sprachqualität sowohl im Fahrzeug als auch bei dem Gesprächspartner zu nennen.